

Anschlusstabelle

AES 2285

Anschluss von:	Öffner/Schließer:	Kontakte:	Brücken:
1 Schutztür	Öffner 1 Schließer 1	S11/S12 S73/S74	S11/S22 und S31/S32/S42 und S51/S52/S62
2 Schutztüren	Öffner 1 Öffner 2 Schließer 1 Schließer 2	S11/S12 S11/S22 S73/S74 S73/S74	S31/S32/S42 und S51/S52/S62
3 Schutztüren	Öffner 1 Öffner 2 Öffner 3 Schließer 1 Schließer 2 Schließer 3	S11/S12 S11/S22 S31/S32 S73/S74 S73/S74 S83/S84	S31/S42 und S51/S52/S62
4 Schutztüren	Öffner 1 Öffner 2 Öffner 3 Öffner 4 Schließer 1 Schließer 2 Schließer 3 Schließer 4	S11/S12 S11/S22 S31/S32 S51/S42 S73/S74 S73/S74 S83/S84 S83/S84	S51/S52/S62
5 Schutztüren	Öffner 1 Öffner 2 Öffner 3 Öffner 4 Öffner 5 Schließer 1 Schließer 2 Schließer 3 Schließer 4 Schließer 5	S11/S12 S11/S22 S31/S32 S31/S42 S51/S52 S73/S74 S73/S74 S83/S84 S83/S84 S93/S94	S51/S62