



## PSC1-C-10

- 可自由编程输入/输出, 2 A p-型
- 所有常规的安全开关的连接最高PL e, 符合标准 ISO 13849-1
- 模块化扩展多达64个输入/输出
- 4个2 A pp-开关安全半导体输出, 可切换到2个p-/n-开关安全半导体输出
- 基本模块上的14个安全输入
- 2 信号输出
- 2个安全继电器触点

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/4/10 上午9:55